

## ALADIN Handsender Mini II

### 4 Tasten (A,B,C,D) / 4 Kanal

Kleiner, ergonomischer Handsender als mobile Fernbedienung konzipiert. Der Sender kann für alle ALADIN Empfänger verwendet werden. Zum mobilen Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Zum Steuern von Jalousie (mit Verstellen der Lamellen), Rollladen und Markisen. Zum Öffnen/Schliessen von Garagentoren und Einschalten der individuellen Empfangsbeleuchtung. Funktioniert wartungsfrei und ohne Batterie. Verschiedenste Funktionen können am Empfänger eingestellt werden. Rückseitig kann ein Ring befestigt werden, um z.B. ein Trageband anzubringen. Farben: Gehäusefarbe hellgrau, Tastenfarbe hellgrau.

<b>Artikelnummer:</b>	<b>Farbe:</b>
300205	hellgrau-hellgrau

<b>Funktion:</b>	<b>Einsatzbereich:</b>
Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)	Mobiler Sender, ideal zum Steuern von Licht, Jalousie, Garagentore etc.
Energieerzeugung bei Drücken der gewünschten Taste (neutrale Mittelstellung)	Zur Verwendung in Gebäuden aller Art.
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger	Bei Aussenanwendung ist Sichtkontakt zum Empfänger notwendig (Aussenanwendung = oft eingeschränkte Funkreflexion)
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz	
Zweitast-Funktion (Standard): Tasten A/B und C/D sind gepaart (EIN/AUS)	
Eintast-Funktion: 4 Kanäle einzeln steuern mit den Tasten A/B/C/D.	
Impuls-Funktion	

#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Sendeleistung:</b>	10 mW
<b>Energieversorgung:</b>	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
<b>Schutzklasse:</b>	IP21 / Schutzklasse 3
<b>Herstellung:</b>	CH, EU
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ UP-Empfänger ALADIN EnO</li> <li>■ REG-Empfänger</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Jalousiesteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	L      B      H 80      44      21
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	nein

#### Lieferumfang:

1 x ALADIN Handsender Mini II
1 x Befestigungsring
Manual in D / F

