

# ALADIN Jalousie-Empfänger / STAK-STAS Hirschmann, 230V

## Für Jalousie, Rollläden, Markisen / 1 Motor

Jalousie-Funkempfänger mit Anschluss STAK3 / STAS3 zum Steuern von Jalousie, Rollläden, Markisen und anderen elektrischen Verbrauchern (1 Motor). Der Einbau kann auf einfache Weise im Rollladenkasten erfolgen (beachten allfälliger Funkabschirmung durch Metall). Der Funk-Empfänger kann über verschiedenste ALADIN Sender oder KNX-Gateways individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parametern (bis 10 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dem Empfänger mehrere Sender (auch mit unterschiedlichen Funktionen) zugeordnet werden. Das erste Einlernen erfolgt beim Einschalten der Spannung. Weitere Sender können über codiertem Tasterbefehl eingelernt werden. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige des aktiven Ausgangs. Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Swiss Made



<b>Artikelnummer:</b> 300635	<b>E-Nummer:</b> 404 431 109	<b>Farbe:</b> schwarz
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------

### Funktion:

2-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung  
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (Standard)  
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s  
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (inverse Tastersteuerung)  
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s (inverse Tastersteuerung)  
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollläden/Markise) 120s  
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollläden/Markise) 120s (inverse Tastersteuerung)  
 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 0  
 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 1  
 AUF/AB - Impulsbefehl (Drücken während Fahrt) 120s  
 Repeater-Funktion zusätzlich einstellbar  
 Alle Funktion sind via Funktaster beim Einschalten der Spannung einstellbar  
 Statusanzeige des aktiven Ausgangs  
 Beide Kanäle sind gegenseitig verriegelt  
 Bei Spannungsunterbruch erfolgt ein Selbsttest, die Programmierung bleibt erhalten

### Einsatzbereich:

Für alle Motoren mit Hirschmann-Stecker STAK3/STAS3  
 Für Jalousie  
 Für Rollläden  
 Für Sonnenstoren / Markisen  
 Für Dachfenster  
 Kann einfach im Rollladenkasten verbaut werden (Rollladenmonteur oder Elektriker), steckbar  
 Ansteuerung: für 1 Motor  
 Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelabel mit

### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0.5 W
<b>Schalteleistung:</b>	■ Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3,5A
<b>Energieversorgung:</b>	■ Netzspannung ~ 230V
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20° bis +40° C
<b>Schutzklasse:</b>	IP 54
<b>Herstellung:</b>	CH, EU
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Jalousiesteuerung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA/KEUR, CB, DEKRA, CE
<b>Konformität:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L    B    H</b> 130   30   28
<b>Montage:</b>	Steckbar / Einbau im Rollladenkasten / STAK3-STAS3

### Produkteunterlagen:

### Lieferumfang:

1 x Jalousie-Empfänger STAK/STAS  
 Manual in D / F