

## ALADIN Multiprise radio EnO, 230 V

Multiprise radio ALADIN pour commander l'éclairage et d'autres appareils électriques à l'aide des poussoirs radio et des télécommandes ALADIN. Appairage très simple des émetteurs ALADIN à l'aide du bouton d'apprentissage/effacement. Idéal dans les pièces à vivre pour commander les lampadaires et les appareils multimédia ou sur les postes de travail où une coupure du réseau est souhaitée. 10 connexions sont disponibles, dont 3 sont pivotantes pour l'utilisation de blocs d'alimentation enfichables. Câble de raccordement de 1,5 m avec fiche secteur pivotante et interrupteur de sécurité.

<b>No d'article:</b> 300535	<b>Couleur:</b> blanc
--------------------------------	--------------------------

### Fonctions:

Allumer et éteindre rapidement plusieurs appareils et l'éclairage

### Domaine d'applications:

Idéal pour la mise hors tension dans les zones sensibles  
Déconnexion des postes de travail lorsqu'ils ne sont pas utilisés



### Caracteristiques techniques:

<b>Alimentation électrique:</b>	230V~ / 50 Hz		
<b>Types de charges:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Charge ohmique/résistive: 2300 W</li> <li>■ Charge du moteur: 600 VA</li> </ul>		
<b>Température ambiante:</b>	-20° à +50° C		
<b>Type de protection:</b>	IP20		
<b>Production:</b>	CH, DE		
<b>Intégration avec/dans:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emetteurs ALADIN EnOcean</li> <li>■ Commutation fiable</li> </ul>		
<b>Contrôle/Utilisation:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande d'éclairage</li> <li>■ Commande et commutations div.</li> <li>■ Déconnexion du réseau</li> </ul>		
<b>Dimensions en mm (LxLxH/P):</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	280	115	35
<b>Installation:</b>	Dans prise T13		

### Documents de produits:

### Livraison:

1 x Multiprise radio  
1 x Notice en Fr / De