

ALADIN Handsender Mini II

4 Tasten (A,B,C,D) / 4 Kanal

Kleiner, ergonomischer Handsender als mobile Fernbedienung konzipiert. Der Sender kann für alle ALADIN Empfänger verwendet werden. Zum mobilen Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Zum Steuern von Jalousie (mit Verstellen der Lamellen), Rollläden und Markisen. Zum Öffnen/Schliessen von Garagentoren und Einschalten der individuellen Empfangsbeleuchtung. Funktioniert wartungsfrei und ohne Batterie. Verschiedenste Funktionen können am Empfänger eingestellt werden. Rückseitig kann ein Ring befestigt werden, um z.B. ein Trageband anzubringen. Farben: Gehäusefarbe hellgrau, Tastenfarbe hellgrau.


Artikelnummer:

300205

Farbe:

hellgrau-hellgrau

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der gewünschten Taste (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz

Zweitast-Funktion (Standard): Tasten A/B und C/D sind gepaart (EIN/AUS)

Eintast-Funktion: 4 Kanäle einzeln steuern mit den Tasten A/B/C/D.

Impuls-Funktion

Einsatzbereich:

Mobiler Sender, ideal zum Steuern von Licht, Jalousie, Garagentore etc.

Zur Verwendung in Gebäuden aller Art.

Bei Aussenanwendung ist Sichtkontakt zum Empfänger notwendig (Aussenanwendung = oft eingeschränkte Funkreflexion)

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll: 868,3 MHz / EnOcean

Sendeleistung: 10 mW

Energieversorgung: ■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos

Betriebstemperatur: -25° bis +65° C in trockenen Räumen

Schutzklasse: IP21 / Schutzklasse 3

Herstellung: CH, EU

Einbindung mit/in:

- UP-Empfänger
- UP-Empfänger ALADIN EnO
- REG-Empfänger
- DALI-Controller
- KNX-Gateways
- Ampel-System
- Netzfreeschaltung

Steuerung/Verwendung:

- Lichtsteuerung
- Jalousiesteuerung
- Div. Steuern und Schalten
- Netzfreeschaltung

Konformität:

- RED-2014/53/EU
- REACH-1907/2006
- RoHS-2015/863/EU (RoHS3)

Masse in mm (LxBxH/T):

L	B	H
80	44	21

Einbau in Mehrfachkombination: nein

Produkteunterlagen:
Lieferumfang:

1 x ALADIN Handsender Mini II

1 x Befestigungsring

Manual in D / F