

## ALADIN Funktaster 2-fach

### Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300261	207 002 949	dunkelgrau

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)  
Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)  
Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger  
Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden  
Ideal für Neubauten (einfachere Planung)  
Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)  
Design passend zu EDIZIOdue



#### Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterielos / kabellos
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, EU
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ REG-Empfänger</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreischaltung</li> </ul>
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> <li>■ Netzfreischaltung</li> </ul>
Zertifizierung:	CE
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>
Masse in mm (LxBxH/T):	L      B      H 88      88      14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend

#### Lieferumfang: