

ALADIN Eintrittsampel-Set No. 2

Mit Funktaster bedruckt I / O

Vom Funktaster aus wird ein Schaltbefehl an die Eintrittsampel gesendet. Die Eintrittsampel schaltet rot oder grün. Am Sender sieht man des Status der Signalisation nicht. Das System eignet sich insbesondere für Büros, Wartezimmer, Arztpraxen etc. Das Set kann optional mit der Funkklingel ALADIN Bell (300468) erweitert werden. Der Ampel-Empfänger wird mit 4 verschiedenen Piktogrammen geliefert.

Artikelnummer: 300341	E-Nummer: 205 940 859	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

Anzeige Rot / Grün



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos ■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	DE
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ampel-System
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU
Montage:	UP - Unterputz

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte (Art. 300131)
1 x UP-Empfänger mit LEDs (Art. 300346)
1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
1 x Blende für Ampel
4 x Pictogramme (Sitzung, Empfang, Eintreten, Arzt)
Manual in D