

ALADIN Set 2 / Récepteur Mini 1-canal + poussoir radio simple

Récepteur EnO 300817 + Poussoir radio 300130

Set composé de: ALADIN récepteur Mini avec station secondaire, pour la commutation des lampes et autres consommateurs électriques. 9 fonctions pour la commutation, l'impulsion et pour la minuterie (5 min.) Poussoir radio, simple, blanc. Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-poussoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz / Kit-successeur de 207 982 009

No d'article: 300984	E-No: 207 985 009	Couleur: blanc
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Fonctions:

- Commande à 2-touches (standard)
- Commande à 1-touche
- Impulsion (sans/avec stop de sécurité)
- Minuterie (temporisation de 5 min)
- Télécommande (touches A-D programmables)
- Poste secondaire à commuter
- Poste secondaire: avec minuterie 5 min.


Domaine d'applications:

- Pour l'extension d'installations existantes (câblées) avec des poussoirs radio ALADIN
- Pour les rénovations avec des circuits différents (extension avec des poussoirs radio)
- Petite dimension / installation dans un boîtier réduit

Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean		
Autoconsommation:	< 0,5 W		
Types de charges:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Charge ohmique/résistive: 2300 W ■ Charge du moteur: 600 VA 		
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V		
Température ambiante:	0° à +40° C		
Protection par fusibles:	max. 13A		
Type de protection:	IP20		
Production:	CH - Suisse		
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Récepteur ENC ■ Commutation fiable 		
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau ■ Smart-Home / Homee / par mobile phone 		
Certification:	CE		
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669 		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	47	38	24
Installation:	ENC - encastrée		

Documents de produits:



Livraison:

- 1 x récepteur ENC
- 1 x poussoir radio / plaque de montage
- 1 x cadre de recouvrement EDIZIOdue / 1x1
- 1 x cadre de fixation pour comb. multiple
- Feuille à coller spécial
- Notice en Fr / De