

## Détecteur de fumée FHB-10-CH Radio

Batterie longue durée / env. 10 ans

Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Das Geräte verfügt über eine Funktionschnittstelle (mit eigener Langzeit-Batterie) und kann mit anderen Rauch-, Hitze und CO-Melder mit Funktionschnittstelle verbunden werden. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Ländern Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austausch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich. Bei fehlendem Unterhalt wird die Energieversorgung durch ein neues Verfahren sicher überwacht und so für ein störungsfreies Funktionieren mit max. Lebensdauer der Batterie gesorgt.



<b>No Art.:</b> 102131	<b>Typ:</b> FHB-10W-CHF
---------------------------	----------------------------

### Fonction:

Rauchmelder mit TSE-Technologie  
Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung  
Fixe Langzeitbatterie / kein Batteriewechsel notwendig  
Funkvernetzung auf 868 MHz mit anderen FireHawk Meldern  
Funkmodul verfügt über eigene Langzeitbatterie  
Wartungs- und Bedienerfreundlich  
Einfache Installation  
Mit Alarm-Stummschalt-Taste / Funkalarm ausschalten

### Domaine d'applications:

In Einfamilienhäuser etc.  
Im Gewerbe  
Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF  
Empfehlung: keine grossen Funknetze einrichten (max. 15 Melder)  
INFO: Bei zuvielen Meldern ist eine Übersicht schwierig, wo ein Alarm ausgelöst wurde

### Caracteristiques techniques:

<b>La technologie:</b>	■ Détecteur de fumée photoélectronique
<b>Méthode de détection:</b>	■ TSE-Technology ■ Optique avec contrôle thermique ■ Dernier logarithme pour une détection sûre des alarmes
<b>La couleur:</b>	blanc
<b>Alimentation d'énergie:</b>	■ Batterie longue durée / installée de façon permanente ■ Pile 3 A lithium / installée permanente
<b>Durée de vie des piles:</b>	■ Env. 10 ans / dans des locaux chauffés
<b>Alarme acoustique:</b>	■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
<b>Alarme muette:</b>	■ Appuyez sur le bouton "test" ■ Mettez en sourdine possible pendant 10 min
<b>Transmission radio:</b>	■ Possible / fréquence radio 868 MHz
<b>Statut clignotant:</b>	■ Statut faible clignotant environ toutes les 60 s
<b>Plage de température:</b>	■ +4° à +38° C
<b>Bouton Test / Mute:</b>	■ Même touche pour les deux fonctions
<b>Auto-test de l'appareil:</b>	■ Test interne toutes les 60 s
<b>Batterie d'auto-entretien:</b>	■ Nouvelle technologie améliore les valeurs de la batterie ■ Batterie au lithium / entretien périodique interne par l'électronique ■ Protection contre les faux messages de changement de pile
<b>Intervalle de maintenance:</b>	■ Test env. tous les 4 mois ■ Nettoyage 1 x par an (dans la zone d'habitation)
<b>Dimensions: Ø / hauteur en mm:</b>	■ Ø 90 mm / H 60 mm
<b>Montage:</b>	■ Vis et chevilles ■ Fixpad / feuille adhésive
<b>Certifications / Normes:</b>	■ EN 14604:2001/AC:2008
<b>Période de garantie:</b>	■ Garantie fabricant de 5 ans
<b>Remplacement selon la norme:</b>	■ Remplacement après 10 ans ■ Directive de remplacement selon norme EN 14604

### Notice d'installation:

### Livraison:

1 x Rauchmelder mit Funkmodul  
1 Set Schrauben/Dübel  
1 x Fixpad  
Adapterplatte "FireAngel" optional erhältlich