

## ALADIN Hotelcard-Schalter

### Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Der energieautarke ALADIN Hotelcard-Schalter dient dazu, mit Einstecken der Hotelcard die Netzspannung im Zimmer einzuschalten. Bei Entnahme der Hotelcard werden alle nicht benötigten elektrischen Verbraucher automatisch ausgeschaltet. Der Hotelcard-Schalter benötigt weder eine Verkabelung noch eine Batterie, kann einfach nachgerüstet werden und steuert einen ALADIN-Empfänger als zentraler Schalter.

<b>Artikelnummer:</b> 300180	<b>E-Nummer:</b> 305 900 009	<b>Farbe:</b> weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

#### Funktion:

Sendet Signal beim Einstecken / Herausziehen der Hotelcard

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Funktioniert mit Kartengrösse 86 x 54 mm

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

#### Einsatzbereich:

In Hotels oder Gebäuden, welche über ein Card-System zur Zimmerbelegung verwenden

Steuert die Spannungsversorgung im Raum via Funk über einen ALADIN Empfänger

Design passend zu EDIZIOdue (Rahmen modifiziert)



#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Sendeleistung:</b>	10 mW		
<b>Energieversorgung:</b>	■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos		
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
<b>Schutzklasse:</b>	IP21 / Schutzklasse 3		
<b>Sicherheitskleinspannung:</b>	Ja		
<b>Herstellung:</b>	CH, DE		
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ REG-Empfänger</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	87	87	24
<b>Montage:</b>	Schrauben, Kleben		
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	nein		

#### Produkteunterlagen:

#### Lieferumfang:

1 x Hotelcard-Schalter  
 1 x 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1 (bearbeitet)  
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung  
 Manual in D / F