

ALADIN Eintrittsampel-Set No. 1

Mit Design-Pultsender "Desk"

Vom Pultsender mit Statusanzeige (Tasten rot/grün) aus wird ein Schaltbefehl an die Eintrittsampel gesendet. Die Eintrittsampel schaltet rot oder grün. Am Pultsender kann der Status abgefragt werden. Dies eignet sich insbesondere für Büros, Wartezimmer, Arztpraxen etc. Das Set kann optional mit der Funkklingel ALADIN Bell (300468) erweitert werden. Eintrittsampel mit 4 Pictogrammen

Artikelnummer:
300340

E-Nummer:
205 940 759

Funktion:

Anzeige ob Raum frei/besetzt (eintreten/warten) ist - grün-rot

Schalten ab Pultsender im Raum

Statusanzeige der Ampel am Pultsender

AUS für Nachtbetrieb ist möglich

optional kann das Set mit Funkglocke "Bell" erweitert werden

Einsatzbereich:

Montage der Ampel neben Türe

Büros / Sitzungszimmer

Empfang / öffentliche Verwaltungen

Arztpraxen / Spitäler etc.

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll: 868,3 MHz / EnOcean

Standby-Verbrauch: < 0,5 W

Energieversorgung: ■ Netzspannung ~ 230V

Betriebstemperatur: 0° bis +40° C

Schutzklasse: IP20

Herstellung: CH, DE

Einbindung mit/in: ■ Ampel-System

Steuerung/Verwendung: ■ Lichtsteuerung

Zertifizierung: KEMA/KEUR, CE

Konformität: ■ RED-2014/53/EU
■ REACH-1907/2006
■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)

Masse in mm (LxBxH/T): L B H
100 Ø 40

Montage: UP - Unterputz

Einbau in Mehrfachkombination: ja - Einbau-Set beiliegend

Produkteunterlagen:



Lieferumfang:

1 x Design-Pultsender "Desk" mit Statusanzeige (Art. 300344)

1 x UP-Empfänger mit LEDs (Art. 300346)

1 x Rahmen EDIZIODue / Grösse 1

1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen

1 x Blende für Ampel

4 x Pictogramme (Sitzung, Empfang, Eintreten, Arzt)